



FICHA TECNICA

RELAY TERMICO

Descripción del producto:

Producimos todo tipo de productos de bajo voltaje, incluidos contactores, relés de sobrecarga térmica, disyuntores, arrancadores magnéticos, etc. La serie CFR2-D de relés térmicos se puede utilizar en el circuito de 50 Hz o 60 Hz, voltaje de aislamiento nominal de 660 V. Corriente nominal 0,1 - 93 A para proteger el corte de fase cuando el motor eléctrico está sobrecargado.

El relé tiene un mecanismo diferente y compensación de temperatura y se puede conectar al contactor de CA de la serie LC1-D. En la actualidad, es el relé térmico más avanzado del mundo

Tipo	Corriente de trabajo nominal del relé térmico		Componente térmico	
			Corriente nominal (A)	Nominal o escala de corriente nominal (A)
CFR2-D13	25	CFR2-D1301	0,16	0,1-0,16
		CFR2-D1302	0,25	0,16-0,25
		CFR2-D1303	0,40	0,25-0,40
		CFR2-D1304	0,63	0,40-0,63
		CFR2-D1305	1	0,63-1
		CFR2-D1306	1.6	1-1.6
		CFR2-D1307	2.5	1,6-2,5
		CFR2-D1308	4	2.5-4
		CFR2-D1310	6	4-6
		CFR2-D1312	8	5.5-8
		CFR2-D1314	10	7-10
		CFR2-D1316	13	9-13
		CFR2-D1321	18	12-18
		CFR2-D1322	25	17-25
CFR2-D23	36	CFR2-D2353	32	23-32
		CFR2-D2355	36	28-36
CFR2-D33	93	CFR2-D3353	32	23-32
		CFR2-D3355	40	30-40
		CFR2-D3357	50	37-50
		CFR2-D3359	sesenta y cinco	48-65
		CFR2-D3361	70	55-70
		CFR2-D3363	80	63-80
		CFR2-D3365	93	80-93